

GO2

Kit de alarma doméstica

Panel táctil con módulo GSM

Envío de alertas por SMS y llamada

Detector PIR volumétrico

1 Contacto magnético puerta/ventana

Incluye 2 mandos



Chuango

Sistema de alarma táctil GSM

Inalámbrico

Kit formado por:

Panel (con batería de respaldo y sirena)

2 controles remotos

1 contacto de puerta/ventana magnético

1 detector de movimiento PIR

1 alimentador

Hasta 10 controles remotos y 50 sensores inalámbricos

Armado y desarmado remoto por SMS o llamada

Requiere tarjeta SIM para funcionar

Aplicación para smartphone: GO2 Alarm

Especificaciones

Panel De Control

Modelo	GO2
Frecuencia GSM de trabajo	850/900/1800/1900 MHz
Entrada de alimentación	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 500 mA
Batería de respaldo	Batería de Litio: 3.7 V 500 mAh interna
Sirena interna	90 dB (Máximo volumen)
Frecuencia	433 MHz (\pm 75 KHz)
Número máximo de accesorios	10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C – 55° C
Humedad relativa	= 80% (sin condensación)
Dimensiones	150 (Al) x 125 (An) x 29 (Fo) mm

Contacto Magnético

Alimentación	1 pila AA de 1,5 V
Distancia de transmisión	= 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (\pm 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Humedad relativa	= 80% (sin condensación)
Dimensiones transmisor	71 (Al) x 34 (An) x 17,5 (Fo) mm
Dimensiones magnético	51 (Al) x 12 (An) x 13,5 (Fo) mm

Detector PIR

Alimentación	2 pilas AA de 1,5 V
Campo de detección	8 m / 110°
Distancia de transmisión	= 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (\pm 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C – 55° C
Humedad relativa	= 80% (sin condensación)
Dimensiones (sin soporte)	108 (Al) x 52 (An) x 36,8 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	52 (Al) x 30 (An) x 26,5 (Fo) mm